

## ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ PANASONIC KX-TGP500

1. Подключите базовый блок и переносную трубку в соответствии с рекомендациями инструкции по подключению.
2. Нажмите на трубке на центральный джойстик, выберите «Сервис IP» → «Настройка сети» → «Настройка IP» → «IP-адрес». На дисплее переносной трубки высветится IP-адрес.
3. Нажмите на трубке на центральный джойстик, выберите «Сервис IP» → «Настройка сети» → «Встроен. Web» → «Вкл.».

Откройте веб-браузер и в адресной строке введите высветившийся на дисплее трубки IP-адрес. Введите в поле логин «adminpass» и в поле пароль «adminpass», затем нажмите «ОК».

Выберите вкладку «VOIP» и выберите любую линию SIP.

Введите в поля «Телефонный номер», «ID-линии», «Идентификационный ID» ваш SIP ID.

Введите в поле «Идентификационный пароль» пароль к вашему SIP ID.

Введите в поля «Регистратор адреса сервера», «Адрес отправляющего прокси-сервера», «Домен сервиса» voip.mtt.ru.

Нажмите кнопку «Сохранить».

The screenshot shows the Panasonic KX-TGP500B09 web interface. The top navigation bar includes 'Статус', 'Сеть', 'Система', 'VoIP', 'Телефон', and 'Техническое обслуживание'. The main title is 'Настройки SIP [Линия 1]'. The left sidebar shows 'VoIP' settings for lines 1 through 8. The main content area is divided into several sections:

- Телефонный номер:** Телефонный номер: 100; ID линии: 100002000095.
- SIP-сервер:** Регистратор адреса сервера: sip.mtt.ru; Регистратор порта сервера: 5060 [1-65535]; Адрес прокси-сервера: [ ]; Порт прокси-сервера: 5060 [1-65535]; Наличие адреса сервера: [ ]; Наличие порта сервера: 5060 [1-65535].
- Отправляющий прокси-сервер:** Адрес отправляющего прокси-сервера: sip.mtt.ru; Порт отправляющего прокси-сервера: 5060 [1-65535].
- Домен SIP-сервиса:** Домен сервиса: sip.mtt.ru.
- Точка доступа SIP:** Точка доступа: 5060 [1024-49151].
- Аутентификация SIP:** Идентификационный ID: 100002000095; Идентификационный пароль: [masked].
- DNS:** Поиск доступного DNS-сервера:  Да  Нет; Поиск сервером префикса для UDP: \_sip\_udp.; Поиск сервером префикса для TCP: \_sip\_tcp.

Выберите вкладку «Статус» → «Статус VOIP» и убедитесь, что напротив вашей линии в столбце «Статус VOIP» появилась надпись «Зарегистрирован».

Закрыть порт Web

Обновить

### Статус VoIP

Статус

- Информация о версии
- Сетевой статус
- Статус VoIP

| Статус VoIP |                  |                 |
|-------------|------------------|-----------------|
| Номер линии | Телефонный номер | Статус VoIP     |
| 1           | 100              | Зарегистрирован |
| 2           |                  |                 |
| 3           |                  |                 |
| 4           |                  |                 |
| 5           |                  |                 |
| 6           |                  |                 |
| 7           |                  |                 |
| 8           |                  |                 |

Более подробная информация – на сайте <http://panasonic.net/pcc/support/sipphone>.